

Backup Odroid c2

PS: il suo HD e' la Micro SD

Spengo il server:

Con ssh e come root

```
sudo su
```

```
shutdown
```

Levo la corrente

alla scheda odroid c2 e estraggo la Micro SD.

Salvo i dati

In Windows carico la Micro SD.

1. Windows trova un disco non formattato e chiede di formattarlo.
2. Rispondere sempre NO
3. Col programma [Wind32 Disk Imager - 1.0](#)
 - Seleziono il dispositivo (disco USB con Micro SD) da leggere.
 - Indico il file immagine da scrivere.
 - F:\win32diskimager-v0.7-binary\img_file\OdroidC2_2019-03-23.img
 - Premo il bottone [Leggi] (*Leggi i dati dal [dispositivo] e scrivi nel [File immagine]*).
 - Se il nome del [File immagine] e' nuovo il programma abilita il solo bottone [Leggi].
 - Finita la copia [Esci]

Rotazione: La Micro SD appena letta la metto da parte etichettata con la data.

Scrivo i dati

In Windows prendo un'altra Micro SD (*vecchia o nuova*) e gli scrivo sopra l'immagine appena salvata.

1. Windows trova un disco non formattato e chiede di formattarlo.
2. Rispondere sempre NO
3. Col programma [Wind32 Disk Imager - 1.0](#)
 - Seleziono il dispositivo (disco USB con Micro SD) da scrivere.
 - Indico il file immagine da leggere.
 - F:\win32diskimager-v0.7-binary\img_file\OdroidC2_Ubuntu_2019-03-23.img
 - Premo il bottone [Scrivi] (*Scrivi i dati del [File immagine] del [Dispositivo]*)

Accendo il server

Inserisco la Micro SD appena scritta e riaccendo **odroid c2**.

Note sul supporto

Formato: Micro SD

Dimensione: 16 GB

Classe: HC I

Meglio: HC I A1

Marca: SanDisk Ultra

From:
<https://stdchicco.duckdns.org/dokuwiki/> - BrezzaWiki

Permanent link:
<https://stdchicco.duckdns.org/dokuwiki/doku.php?id=brezza:chicco:reserved:copieodroids&rev=1772451192>

Last update: 2026/03/02 12:33

